


## • 奇艺蓝牙发射器使用说明书 •

**短按：**短按按键一次，发射器开机，指示灯亮1秒。发射器开机后处于等待配对状态。

**发射器名称格式为：A\_XXXX或者Adapter-XXXX**

**注意：**  
1、发射器开机后1分钟未被连接将自动关机；  
2、如果搜索不到发射器,请长按按键5秒重置发射器蓝牙，重置成功指示灯亮5秒。

**指示灯说明：**  
短按开机，亮1秒  
长按重置，亮5秒



## 与蓝牙大显的配对方法


### 方法一：无线配对

1. 长按蓝牙按键3秒，数码管第二位显示“下划线快闪”，代表进入蓝牙配对模式



2. 确保需要配对的发射器已开机，且没有被其他用户已绑定或绑定过

- ①开机操作：短按发射器按键
- ②重置蓝牙：长按按键重置蓝牙



3. 等待大显搜索蓝牙设备，各个数码管的状态指示见下表

| 奇艺蓝牙大显屏幕状态指示         |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 数码管第1位               | 数码管第2位                  | 数码管第3-6位                |
| <br>不显示：标识搜索到的是蓝牙计时器 | <br>显示-快速闪烁：表示正在搜索设备    | <br>后面4位：表示搜索到的设备的MAC编号 |
| <br>显示A：表示搜索到的是发射器   | <br>显示-慢速闪烁：表示正在与这个设备配对 |                         |

4. 如果身边有多个设备处于可配对的状态，可以短按蓝牙按键切换想要配对的设备



短按  
蓝牙按键

5. 通过观察MAC后四位确认需要配对的设备，长按蓝牙按键3秒开始和该设备配对，配对过程中：数码管第二位显示“下划线慢闪”



观察MAC码



长按蓝牙按键3秒 数码管第二位显示“下划线慢闪”


6. 等待和设备完成配对，一般需要等待5-10秒，配对完成屏幕会显示0.000

\*如果一直没有完成配对，请确认二代计时器/发射器已经开机



### 方法二：插入蓝牙发射器配对

1. 将蓝牙发射器插入大显



\*先确保发射器  
装有电池并且有电



2. 长按蓝牙按键3秒，进入配对模式




长按蓝牙按键3秒

3. 等待大显与发射器自动完成配对，配对完成后屏幕会显示0.000



## 与APP的配对方法

1. 确保需要配对的发射器已开机，且没有被其他用户已绑定或绑定过  
\*搜索不到可长按按键重置蓝牙



2. 在Smart Player Pro APP上点击硬件计时器模块，点击屏幕下方的“点击此处连接计时器”按钮，点击“搜索设备”按钮



3. 等待APP搜索发射器，发射器的名称格式为：Adapter-XXXX  
4. 点击“连接并绑定”或者“连接”按钮



**注意：**


- 1. 发射器开机后1分钟未被连接将自动关机；
- 2. 如果搜索不到发射器,请长按按键5秒重置发射器蓝牙，重置成功指示灯亮5秒。
- 3. APP请使用2.3.7及以上版本的Smart Player Pro
- 4. 不使用时，请不要将蓝牙发射机插在大显或者计时器上边

**APP下载：**



①扫描二维码下载APP  
②iPhone手机可在App Store搜索“Smart Player Pro”下载安装；  
安卓手机可以在Google Play、应用宝或各手机品牌应用商店搜索“Smart Player Pro”下载安装。  
\*苹果标志和App Store是Apple Inc.在美国和其他国家和地区注册的商标。  
\*Google Play标志是Google公司的注册商标。  
\*应用宝标志是深圳市腾讯计算机系统有限公司的注册商标。

**电池型号：**  
请使用2节LR44电池



负极“-”  
正极“+”